

Yealink EXP50 Datasheet (FR)

EXP50 Modules d'affichage couleur haute performance

Le module d'extension avec écran couleur Yealink EXP50 pour les téléphones IP Yealink T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W est conçu pour étendre les capacités fonctionnelles de votre téléphone SIP à un tout autre niveau. Il est doté d'un grand écran LCD couleur de 4,3 pouces, offrant une expérience visuelle claire et vivante. De plus, il propose une interface utilisateur simple et des fonctionnalités avancées de gestion des appels. Par exemple, trois pages de 20 touches programmables affichées sur l'écran peuvent être configurées pour un total de 60 fonctions différentes. Les fonctionnalités des téléphones IP Yealink T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W seront également étendues par l'EXP50. Il est possible de configurer les touches multifonctions fournies comme des touches BLF, de numérotation rapide, de transfert d'appel, de renvoi d'appel, de mise en attente d'appel, de prise d'appel, etc. Le module d'extension avec écran couleur Yealink EXP50 est une solution idéale pour les réceptionnistes, les assistants administratifs et les opérateurs de centres de contact, vous offrant la possibilité de surveiller les contacts et de gérer un grand volume d'appels avec facilité.



Principales caractéristiques et avantages

- Écran couleur 4,3" avec une résolution de 272 x 480 pixels
- Coloriez votre expérience visuelle!

- La page affiche un statut en deux couleurs avec des LED.
- Contrôle indépendant des commandes avec éclairage LED pour un changement de page rapide.
- Support afinoa3moduliincascata
- Supports coniques réglables

Conception simple et intuitive

Grâce à son écran couleur de 4,3 pouces, le module d'extension Yealink EXP50 est conçu pour offrir une nouvelle expérience visuelle et une utilisation simplifiée. Son nouveau support permet d'ajuster facilement l'angle d'inclinaison sur deux positions, sans démontage. Pour assurer une transmission de données plus fiable et un rafraîchissement plus rapide, un câble USB est utilisé pour connecter le module d'extension EXP50 aux téléphones IP Yealink T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W. De plus, une fois les téléphones IP connectés, le port USB restant à l'arrière de l'EXP50 peut également servir à étendre les fonctionnalités du téléphone, comme l'enregistrement des appels via une clé USB, etc.

Visualisation intuitive

Un écran couleur de 4,3 pouces avec une résolution de 272 x 480 pixels enrichit considérablement votre expérience visuelle. Les icônes colorées pour les touches DSS, la fonction Fond d'écran et Écran de veille, toutes ces fonctionnalités vous offrent une nouvelle expérience d'utilisation et vous permettent de personnaliser l'EXP50 à votre style. De plus, ses 3 touches de contrôle indépendantes avec LED éclairées en bas servent à basculer rapidement vers la page correspondante.

Grande capacité

Les téléphones IP Yealink T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W peuvent être entièrement équipés avec un maximum de trois modules d'extension EXP50 à écran couleur, ajoutant jusqu'à 180 touches supplémentaires. Trois pages de 20 touches programmables avec LED bicolores affichées sur l'écran peuvent être configurées pour jusqu'à 60 fonctions différentes, telles que la numérotation rapide, le BLF/BLA, le renvoi d'appel, le transfert, etc. Ils vous aideront ainsi à gérer efficacement un volume élevé d'appels simultanés, à surveiller facilement les appels et à augmenter considérablement votre productivité personnelle.

Spécifications

| Spécifications | Description |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afficher | <ul style="list-style-type: none">• Écran couleur de 4,3 pouces (272 x 480 pixels) avec rétroéclairage |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Coloreia 16 bits • Sonopossibilités de visualisation de la page • L'icône colorée diversifiée est affichée sur l'écran LCD. |
| TastidelleFonctions et Indicateur | <ul style="list-style-type: none"> • 20 voyants lumineux bicolores • 40 touches ajoutées via le changement de page • Trois boutons de commande indépendants avec voyants lumineux permettent un changement de page rapide • Programmable par ligne partagée, liste BLF, mise en attente, conférence téléphonique • Transfert, réponse de groupe, écoute de groupe, LDAP, navigateur XML... |
| Caractéristique | <ul style="list-style-type: none"> • Cartes postales, économiseur d'écran, économie d'énergie • Avec deux angles réglables • Pour le module d'extension Yealink EXP50, un adaptateur secteur externe (5V/2A) est nécessaire • Jusqu'à trois modules EXP50 peuvent être connectés aux téléphones IP Yealink T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W • Port USB (compatible 2.0) pour transfert de données en entrée et en sortie • Port USB (compatible 2.0) pour: <ul style="list-style-type: none"> - Câble USB Cuffie/sans fil - Wi-Fi via WF40/WF50 pour T53 - Enregistrement des appels USB sur clé USB • Consommation maximale (bloc d'alimentation): 1,8 W • Dimensions (L x P x H x T): 196,5 mm x 124,0 mm x 137,5 mm x 42,6 mm • Si applica a Yealink T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W • Température de fonctionnement: De -10 à 45°C (de +14 à 113°F) • Température de stockage: de -30 à +70 °C (de -22 à 158 °F) • Humidité en fonctionnement: 10-95% |
| Caractéristiques du paquet | <ul style="list-style-type: none"> • Contenu du paquet: <ul style="list-style-type: none"> - Module d'extension d'écran couleur Yealink EXP50 - Assistance - Feuille de liaison |

| | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">- CavoUSB- Tournevis- Viti- Introduction• Qté/carton: 10 pièces• Poids net carton: 6,0 kg• Pesolordocartone: 6,598 kg• Dimensions du paquet: 212 mm x 148 mm x 90 mm• Dimensions carton: 480 mm x 310 mm x 228 mm |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|